

## PROGRAMMAZIONE TASTIERA

Per emettere documenti commerciali di reso e annullamento servono due tasti: VOID (annullo) e REFUND (RESO)

Nella tastiera 23 tasti il tasto VOID è già presente, mentre occorre abilitare il tasto reso seguendo le seguenti istruzioni.

3333 + CHIAVE + 29

Premere tasto STORNO

Compare a display il codice 112

Inserire il codice RESO => 105

Confermare con tasto CONTANTE

Ora il tasto STORNO ha la funzione di RESO



## SEQUENZA PER RESO /ANNULLO

premere: 2222 + CHIAVE + 91  
sul visore compare

S 28	99MEX123456
MATRICOLA	

Con il FW 7.00 premere il tasto X per scegliere il modello di printer Epson  
MEX=FP81 MOD  
MEY=FP90 MOD  
SEA=FP90 SERVET  
IEB=FP90 RT  
IEC=FP81 RT

Digitare il numero di matricola presente sul documento da rendere  
Premere contante

S 28	00-00-00
DATA	

Inserire la data nel formato GG-MM-AA e premere CONTANTE

S 28	0000
NUMERO SCONTRINO	

Inserire il numero scontrino presente nel documento originale seguito dal tasto CONTANTE

S 28	0000
NUMERO CHIUSURA	

Inserire il numero di Chiusura ( se lo scontrino è stato emesso nella modalità Misuratore Fiscale 1983 inserire il numero di chiusura 1) presente nel documento originale seguito da:

- VOID per ANNULLO
- RESO per Reso prodotto

Nel caso di ANNULLO se il documento è presente nel registratore telematico sarà emesso un annullamento automatico, altrimenti, come per i resi, si dovranno inserire "le vendite" che si vogliono annullare e/o Rendere

Terminare con tasto CONTANTE

FUNZIONI TASTIERA 32 TASTI				TASTI CORRISPONDENTI PC QWERTY			
↑S	↑G	CHIAVE	ALL VOID	S	G	C	F4
SCONTO	RESO	PLU	VOID	F6	F3	F8	F1
SCONTO %	MAGG. %	REP. 2	STORNO	F5	F7	2 (kp)	F2
CL/ CLEAR	X	REP. 1	ASSEGNI	CANC	* (kp)	- (kp)	F12
7 P R S	8 T U V	9 W X Y	NON RISC.	7	8	9	F9
4 G H I	5 J K L	6 M N	CRED.	4	5	6	F10
1	2 A B C	3 D E	SUB TOTALE	1	2	3	+ (kp)
0 O Q Z	00	,	CONTANTE / TOTALE	0	/ (kp)	,	INVIO (kp)

In corrispondenza al tastierino numerico (formato)